

主機與各工作站環境設定操作步驟

- 一、近端網路設定
 - 1.【控制台】→點選「網際網路選項」項目



2.【安全性】頁面→點選「近端內部網路」→點選"網站(S)"

🐏 網際網路 - 內容			?	\times
一般 安全性 隱私權 內容 連約	息 程式	進階		
選取要檢視或變更安全性設定的區域。				_
1 🖉 💽 1 🗸				
網際網路 近端內部網 信任的編 路	周站 限制的	網站		
近端內部網路			網站(S)	2
這個區域適用於在您內部網路	路找到的所有;	網站。		
- 此區域的安全性等級(L)				
自訂				
自訂設定。		477.1		
- 右接變更設定,請找 - 若要使用建議設定,	(一下[目訂専 請按一下[預	_{級」} 。 設等級]・		
□ 啟用受保護模式 (需要重新啟動 Internet Explorer)(P)	自訂等級(C) 預	[設等級(D)	
	將所有區	國域重設為預調	设等級(R)	
				_

郞

3. 將選項 "自動偵測內部網路(D)" 取消勾選

😪 近端內部網路	×
使用下方的設定,定義要在近端內部網路區域中包含的網站。	
□ 自動偵測內部網路(D)	
☑ 包含所有略過 Proxy 伺服器的網站(P)	
☑ 包含所有網路路徑 (UNC)(N)	
<u>什麼是內部網路設定?</u> 進階(A) 確定	取消

_、關閉省電裝置設定

- 1. 取消網路卡的省電裝置:
- a. 【控制台】→點選「裝置管理員」項目

Image: 100 - 1			- 🗆 X
← → ✓ ↑ 🔜 > 控制台: 所有控制	间台項目		✓ ひ 授尋控制台
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T)			
調整電腦設定			檢視方式: 大圖示 ▼
经) (32 位元)	BDE Administrator (32 位 元)	Borland Database Help (32 位元)	🖌 Flash Player (32 位元)
RemoteApp 和桌面連線	VIA HD Audio Deck	🔮 Windows Defender 防火 牆	工作列與瀏覽
🔰 工作資料夾	日期和時間	😥 同步中心	🔊 地區
▶ 字型	🌾 安全性與維護	■● 自動播放	色彩管理
💐 系統	条統管理工具	🎎 使用者帳戶	😞 索引選項
備份與還原 (Windows 7)	🔈 復原	程式和功能 日	<i>⊘</i> 湯鼠
😪 裝置和印表機	🔳 裝置管理員	🎲 電源選項	🚑 電話和數據機
1000 預設程式	🗾 疑難排解	💐 網路和共用中心	🕞 網際網路選項
認證管理員	語音辨識	🚱 輕鬆存取中心	儲存空間

戫雷腦

b. 展開「網路介面卡」→針對網路卡型號按滑鼠右鍵選 "內容(R)"

🔺 🚔 brenda-pc			
▷ 🏭 DVD/CD-ROM 光碟機			
▷ 🝙 IDE ATA/ATAPI 控制器			
▷ 🖶 WSD 列印提供者			
▷ 🕅 人性化介面裝置			
▷ 🔝 可攜式裝置			
▷ 🖶 列印佇列			
▷ 💠 存放控制器			
▷ 🜉 系統裝置			
Þ 🛒 音效、視訊及遊戲控制器			
▷ 🗤 音訊輸入與輸出			
▷ 🔲 處理器			
▷ <u>□</u> 軟體裝置			
> 🏺 通用序列匯流排控制器			
▷ 🖤 連接埠 (COM 和 LPT)			
» 빌 滑鼠及其他指櫄裝置			
▷ 🖳 電腦			
▷ 🛄 監視器			
▷ 👝 磁碟機			
🔺 💽 網路介面卡		_	
🐏 Realtek PCIe GBE Family Contr			th 88 (D)
▷ 🔚 影像裝置		史新驅動程式	χ體(P)
▷ 📖 鍵盤		停用(D)	
▷ 🄜 顯示卡		解除安裝(U)	
		疖油哽膛變更(A)
開啟目前所選選項的內容表。		內容(R)	
	1		

c.點選「電源管理」頁面,將 "允許電腦關閉這個裝置以節省電源 " 選項取消勾選

Realtek PCIe GBE Family Controller - 內容 ×
一般 進階 驅動程式 詳細資料 事件 資源 電源管理
Realtek PCIe GBE Family Controller
 □ 允許電腦關閉這個裝置以節省電源(A) 取消勾選 □ 允許這個裝置喚醒電腦(O)
□ 只允許 Magic 封包喚醒電腦(N)
警告: 如果這是膝上型電腦,且您使用電池電力來執行它,則允許網路介面卡喚 醒電腦可能會加速電池電力的消耗。如果膝上型電腦被喚醒時正放置於攜帶包 內,則可能會造成膝上型電腦過熱。
確定 取消



- 2. 關閉BIOS省電裝置設定:
- a. 【控制台】→點選「電源選項」項目



b. 慣用的計劃→平衡(或省電)→點選 " 變更計劃設定 "

\$	電源選項	- 🗆 🗙
	目 ▶ 電源選項 ∨ Ů 提尋控制台	Q
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T)	說明(Н) 🔲 👗 📋 🎽	🗸 🖃 🌍
控制台首頁	選擇或自訂電源計劃	•
喚醒時需要密碼 避熔快下 两 酒快知时的行为	電源計劃是硬體與系統設定 (例如,顯示器亮度與睡眠 管理您電腦的電源使用方式。 <u>顯示電源計劃的詳細資</u> 計	等)的集合,可用來 <u>R</u>
建弹扱下电源 投血时的11 為 建立電源計劃	慣用的計劃	
🔮 選擇關閉顯示器的時機	平衡(建議) 在支援的硬體上,自動平衡效能與牽領消耗。	變更計劃設定
變更電腦睡眠的時間		带声乱制机会
	日电 畫可能降低電腦效能,以節約電源。	建史計劃設化
	顯示其他的計劃	



c. 將「關閉顯示器」及「讓電腦睡眠」這兩個選項皆改為"永不",再按"儲存變更",完成設

<i>正</i>				
\$	編輯計	劃設定		- 🗆 🗙
€ → • •	ѝ ≪ 電源選項 → 編輯計劃設定	~ Č	搜尋控制台	م
檔案(F) 編輯(E)	檢視(V) 工具(T) 說明(H)	Π 🖌	🖻 📋 🗙	🗸 🖃 🍏
變更計劃的設 選擇您的電腦要使	定: 平衡 用的睡眠及顯示器設定。 永不 v 永不 v (C)	要設定為"永不	۲"	
還原計劃的預設設	定(R)		再按"	諸存變更"
			儲存變更	取消

- 3. 關閉螢幕保護程式:
- a. Win10環境:工作列 2 搜尋鈕,輸入" 變更螢幕保護裝置",再選擇此項目

	全部 應用程式 文件 網頁 更多 ▼
6	最佳比對
	受 變更螢幕保護裝置 控制台
	搜尋網路
	♀ 變更螢幕保護裝置 - 查看網頁結果 >
	✓ 變更螢幕保護裝置
4	P 🖪 🥥 💿 😤 🐂 🔇



Win7環境:【控制台】→點選「個人化」項目

~	-	
	•	 ▼ 4 搜尋控制台
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 說明	引(H)	
調整電腦設定		檢視方式: 小圖示 ▼
22 BDE Administrator (32 位元)	🗋 Borland Database Help (32 位元)	n HomeGroup
🋃 Java (32 位元)	劉 ODBC (32 位元)	15。RemoteApp 和桌面連線
🍕 Windows Anytime Upgrade	📑 Windows CardSpace	👑 Windows Defender
🖉 Windows Update	🔐 Windows 防火牆	🛄 工作列及 [開始] 功能表
🔐 日期和時間	🔞 同步中心	🔗 地區及語言
💦 字型	🗊 自動播放	💶 色彩管理
🏲 行動作業中心	🌌 位置和其他感應器	1型 系統
🕲 系統管理工具	🎎 使用者帳戶	💆 個人化

b. 點選右下方"螢幕保護裝置"選項



華朝電腦®

c. 將「螢幕保護裝置(S)」設定改為"無",再按"確定"

5	螢幕保護裝置設定	×		
螢幕保護裝置				
_ 螢幕保護裝置(S)	設定為"無"	- 1		
(無)	✔ 設定(T) 預覽(V)			
等候(\\/): 1	→ 分鐘 □ 繼續執行後,顯示登入畫面(R)			
電源管理				
請調整顯示亮度或其他電源設定,以節省能源或達到最佳效能。				
<u> 變更電源設定</u>				
	確定 取消 套用(/	4)		